



Fischer Panda®

*Eco
Power*

Groupe électrogène marin Panda 4000s

**Générateur d'entrée de gamme idéal
- Facile à installer et utilisation continue**

- **Capacité de démarrage élevée...**
Parfait pour l'utilisation d'un compresseur de plongée ou bien d'une climatisation
- **230 V / 50 Hz...**
pour tout votre équipement de bord
- **D'une extrême compacité et légèreté...**
D'avantage d'espace disponible
- **Cocon d'insonorisation très performant...**
Vous pouvez vous relaxer lorsque le générateur est en service
- **Design innovant...**
Facile à installer et à entretenir avec toutes les connexions d'un seul côté
- **Pompe d'alimentation gasoil intégrée**



Générateur Panda 4000s



Tableau de commande P4-Control





Groupe électrogène		
Modèle		Panda 4000s FC PMS
Dimensions	[mm]	580 x 360 x 545
Poids	[kg]	97
Niveau sonore (7m/3m/1m)	[dB]	54 / 64 / 69
Refroidissement		Circuit d'eau glycolée refroid par échangeur
Performances		
Puissance nominale	[kW]	3.8 kW
Puissance continue	[kW]	3.5 kW
Stabilité de tension	[%]	230 V ± 5%
Stabilité de fréquence	[%]	50 Hz ± 2Hz
Caractéristiques		
Démarrreur		12V, Electrique
Commande à distance		Panda P4 Control
Moteur		
Fabricant		Farymann
Type de moteur		18W430
Déplacement	[ccm]	298
Régime moteur	[rpm]	3000

Remarque: Les informations du document sont certifiées exactes à la date de publication. Tous nos produits sont sujets à un développement permanent et Fischer Panda GmbH se réserve le droit de modifier les spécifications techniques décrites sans préavis.



Fischer Panda GmbH
Otto-Hahn-Str. 40
D-33104 Paderborn
Germany

Tel. : +49 (0)5254 9202-0
Fax : +49 (0)5254 9202-550
Hotline: +49 (0)5254 9202-767
Email : info@fischerpanda.de
Web : www.FischerPanda.de

