



**Fischer Panda®**

*Eco  
Power*

# sSeries Marine 4000s Generator

## Der ideale Einstieg für leichte Installation und Energie nonstop

Dieses neue Generatormodell basiert auf der erfolgreichen 1-Zylinder Farymann Motorreihe, die bereits für andere Fischer Panda Generatoren verwendet wird. Der Generator verfügt über diverse Verbesserungen inklusive großer Anlaufkapazität für induktive Verbraucher, reiner Sinuswelle, einfacher Installation und reduzierten Wartungskosten.

- **Gute Startfähigkeiten**  
ideal für einen Tauchkompressor oder eine Klimaanlage
- **230 V / 50 Hz**  
für alle Ihre Bordstromverbraucher
- **Extrem kompakt und leicht**  
mehr Platz für Sie
- **Superleise Schalldämmkapsel**  
Sie relaxen, er arbeitet
- **Innovatives Design...**  
leichte Installation mit allen Verbindungen auf einer Seite
- **Integrierte Kraftstoffpumpe**



Panda Generator 4000s



Panda P4-Control Panel





## Generator

	<b>Panda 4000s FC PMS</b>	
Abmessung (LxBxH)	580 x 370 x 545 mm	
Gewicht	97 kg	
Sound level Schallpegel (7m / 3m / 1m) [dB]	54 / 64 / 69	
Cooling System Kühlsystem	Zweikreis-Frischwasserkühlung über Wärmetauscher	

## Leistung

Nennleistung [kW]	3.8 kW
Dauerleistung [kW]	3.5 kW
Spannungsstabilität [%]	230 V ± 5%
Frequenzstabilität	50 Hz ± 2Hz

## Steuerung

Startsystem	Elektrischer Start
Fernbedienpanel	Panda P4 Control

## Motor

Motorhersteller	Farymann
Motortyp	18W430
Hubraum [ccm]	298
Drehzahl [UpM]	3000

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Aufgrund der ständigen Entwicklung und Modifikation der Modelle kann nicht gewährleistet werden, dass die Angaben mit den aktuellen Modellen übereinstimmen.



Fischer Panda GmbH  
Otto-Hahn-Str. 40  
D-33104 Paderborn  
Germany

Tel. : +49 (0)5254 9202-0  
Fax : +49 (0)5254 9202-550  
Hotline: +49 (0)5254 9202-767  
Email : info@fischerpanda.de  
Web : www.FischerPanda.de

